

## TESTY 1+ batterieles Steckdosenprüfgerät mit Stecker

Der **TESTY 1+** ist ein einfach zu bedienendes Steckdosenprüfgerät und unentbehrlich für jeden Fachmann.

Mit dem **TESTY 1+** können Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabel in 230V AC Anlagen schnell und sicher überprüft werden. Der Einsatz im Freizeitbereich, z.B. Boote und Wohnwagen ist mit der Verwendung eines Adapters möglich. Geprüft wird der Anschluss der Leiter und der Phasenlage.



### Ihre Vorteile

- funktioniert ohne Batterien
- Spannungsprüfung 230V AC
- Anschlussfehler werden mit 3 LED angezeigt

### Lieferumfang:

- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Transporttasche „CA17“



### Technische Daten:

Anzeige:	LED
Messkategorie:	CAT II 300 V
Prüfstrom:	≤ 3.5 mA
Spannungsbereich:	230 V AC ± 15%
Indikation:	230 V AC (-15% bis +10%)=(195.5V-264.5V)
Frequenzbereich:	50 Hz ± 3%
Temperaturbereich:	-10°C bis +50°C
Schutzart:	IP40
Norm:	IEC 61010-1 (VDE 0411-1)
Abmessungen:	73 x 93 x 26 mm
Gewicht:	172g

Elbro-No	E-No	Versorgung Batterien	Messkategorie	Sicherheit ⚡	Prüfkabel (cm)		Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
Testy 1+	983 306 179	funktioniert ohne Batterien	CATII / 300V	IP40	30		73 x 93 x 26	0.172
CA17	980 910 049	Tragtasche/Transporttasche Polyester					210 x 110 x 40	0.092